

产品介绍

Aqara智能旋钮开关 H1 (无线版) 是基于 Zigbee3.0无线通讯协议的智能家居产品, 可以与灯光、智能窗帘等搭配, 实现亮度、色温、开关等控制, 也可以与其他智能设备搭配实现更多联动控制效果。

旋钮按键

可作短按、长按、旋转、拨着旋转等操作;

长按旋钮按键10秒: 进入组网状态;

快速短按任意键5次: 进行通讯有效距离验证;

指示灯

*本产品需要配合具备网关功能 (支持 Zigbee3.0子设备) 的设备使用。

部分功能需要特定型号网关支持, 详情请查看: www.aqara.com/support。

安装方法

方法一: 直接放置于桌面使用。

方法二: 通过所附送的胶贴, 粘贴在所需位置。

方法三: 通过一字螺丝刀将旋钮背盖打开, 用尖锐工具打通背盖暗盒螺丝位置处的薄胶位, 然后通过暗盒螺丝固定到暗盒上, 把旋钮面板盖上。

❶ 用螺丝刀撬开智能旋钮开关H1

❷ 用锥子打通背盖螺丝位

❸ 螺丝固定, 并盖上面板

方法四: 撕下旋钮背盖的防滑硅胶条, 可以通过Aqara联排边框附送的螺丝, 将背盖固定到联排边框上, 然后把旋钮面板盖上。

❶ 撕下旋钮背盖的防滑硅胶条

❷ 用螺丝刀撬开智能旋钮开关H1

❸ 螺丝固定, 并盖上面板

电池更换

通过一字螺丝刀将旋钮背盖打开, 取下旧电池并换上新电池 (电池规格: CR2032), 然后重新盖上面盖。

❶ 用螺丝刀撬开智能旋钮开关H1

❷ 换上新电池

❸ 重新盖上面盖

扫码获取Zigbee 3.0
Install Code

*请仔细阅读本说明书并妥善保管

*如因必要情形而对本说明书内容进行修改或调整, 恕不专门通知。

制 造 商: 深圳绿米联创科技有限公司

地 址: 深圳市南山区桃源街道留仙大道塘岭路1号金
 骐智谷大厦8楼

服务网址: www.aqara.com/support

服务电话: 400-990-7930

快速入网设置

1、请依照网关说明书, 将网关添加到app;

2、打开app, 点击首页右上角“+”, 进入“添加设备 (配件)”页面。

3、点击页面右上角扫码图标, 对产品包装或说明书上的二维码进行识别, 或者在页面上找到并选择智能旋钮开关H1的对应版本, 并依照提示进行操作。

验证有效距离: 快速短按开关按键5次, 网关发出提示音, 表明设备于网关之间可以有效通讯。

*如添加失败, 请将网关移近本产品, 通电后再试。

基本参数

产品型号: ZNXNKG02LM

无线连接: Zigbee 3.0

电池规格: CR2032

工作温度: 0°C~40°C

产品尺寸: 86x86x24mm

工作湿度: 0%~95% RH, 无冷凝

执行标准: Q/QLML009

内 含: 智能旋钮开关H1 (无线版) ×1、胶贴×2、螺丝、使用说明书×1

指示灯说明

指示灯状态	状态描述
白色闪烁一次	旋钮动作操作成功
红色闪烁一次	旋钮动作操作失败
白灯快闪三次后慢闪	入网中
白色快闪二次	入网成功
红色常亮一秒	入网失败

安全咨询及注意事项

1、本产品内含纽扣电池, 请注意勿让小儿误食;

2、本产品仅限室内使用, 请勿在潮湿环境或室外使用;

4、注意防潮, 请勿将水或其他液体泼洒到本产品上;

5、请勿将本产品置放于靠近热源的地方;

6、请勿尝试自行维修本产品, 应由授权的专业人士进行此项工作。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	0	0	0	0	0	0
电子元器件	0	0	0	0	0	0
PCB板	0	0	0	0	0	0
金属接线柱	0	0	0	0	0	0
其他五金件	0	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

10

保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务, 服务内容如下:

保修政策

在三包有效期内, 您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务, 退货、换货、维修应当凭发票办理。

1、签收次日起7天内无理由退货 (电商购买渠道), 由用户承担物流费用;

2、本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况, 经售后服务中心检测确定后, 可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起15天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起1年内产品质量原因维修

友情提示: 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全, 建议您自签收次日起至少保留包装箱30天。

产品性能故障表

名 称	性能故障
智能旋钮开关 H1	1、因结构或者材料因素造成表面裂损 2、指示灯失效 3、按键失效 4、Zigbee连接失效 5、开关控制功能失效

非保修条例

1、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件, 或撕毁、涂改标贴、防伪标记;

2、已超过三包有效期;

3、因不可抗力造成的损坏;

4、不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况;

5、因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

智能旋钮开关 H1 (无线版使用说明书)

说明书适用型号: ZNXNKG02LM